



lampe LED sensor infrarouge



39 LEDS nouvelle génération 5 watts

s'allume automatiquement par détection infrarouge

Plus d'interrupteur à chercher

Plus de lumière qui reste allumée des heures

210/240 volts , 50 htz
39 LEDS consommation 5 Watts
280 lumen (équivalent à 40 /50 watts incandescent)
6000 K (blanc brillant)
consommation au repos 0.1 Watt (1 € par an)
angle d'éclairage 90/120 degrés
durée d'allumage 30/40 secondes
angle détection infra rouge 60 degrés
photo cellule optique
à l'installation, laisser 1 minute allumée pour stabilisation

Applications:

corridors, toilettes, entrées , garages et parkings, vestiaires, sous sols patios, allées, aires de sécurité, etc...

Ne chauffe pas, ne brule pas les doigts.

Fonctionnement: la lampe est équipée d'un activateur au mouvement et à la lumière. Fonctionne seulement dans l'obscurité.

Au mode repos, 2 leds sont allumés pour accélérer la reprise, cette veilleuse consomme 0.1 w heure (environ consomme moins d'1 Kw par an).

S'allume automatiquement au moindre mouvement et reste allumée entre 30 et 60 secondes.

Il est recommandé de laisser allumée en permanence et de ne pas actionner l'interrupteur trop souvent.

consommation annuelle pour 10 allumages par jour environ 3 à 4 € par an !

Durée de vie 50 000 heures, soit 8 à 15 fois plus que les lampes basse consommation fluorescentes.

Réduit la maintenance, se change tous les 6 à 10 ans



CE RoHS



